

---

# Internet for Guests

## Konfiguration Autologon

1.0.0

Deutsch

Gültig ab Version V 2.8.280

21.07.2011



## Inhalt

---

1. Vorbereitung .....	3
2. Umsetzung .....	3

## 1. Vorbereitung

Folgende Informationen und Vorab-Überlegungen werden benötigt um ein Autologon Gerät manuell zu konfigurieren:

- Die MAC Adresse des Autologon Geräts
- Eine freie und somit derzeit nicht verwendete IP Adresse (z.b. 172.30.0.1)
- Einen eindeutigen Namen um das Gerät zu identifizieren
- Limits für das Autologon Gerät:
  - Bandbreite ( Upload und Download )
  - Datenlimits ( pro Sitzung und pro Ticket )
- Weiters sollten Sie sich überlegen ob sich die Person am Autologon Gerät zukünftig per PMS zu authentifizieren hat.

## 2. Umsetzung

Hierzu wechseln Sie in das Menü Module / Autologon Geräte. Hier finden Sie am unteren Ende folgende Eingabemaske:

**Neues Gerät**

IP Adresse: *	<input type="text"/>	Name: *	<input type="text"/>
MAC Adresse: *	<input type="text"/>	Beschreibung:	<input type="text"/>
Max Download Bandbreite:	<input type="text" value="Standard"/> kBit/s	Sitzungslimit:	<input type="text" value="200"/> MB
Max Upload Bandbreite:	<input type="text" value="Standard"/> kBit/s	Ticketlimit:	<input type="text" value="200"/> MB
Aktivieren:	<input checked="" type="checkbox"/>	PMS Authentifizierung:	<input type="checkbox"/>
Neue DHCP Static Lease:	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Speichern"/>			

Geben Sie in die Maske „Neues Gerät“ nun die unter Punkt 1 gesammelten Informationen ein:

- **IP Adresse**  
Geben Sie hier die gewünschte IP Adresse ein.
- **MAC Adresse ins Feld MAC Adresse eingeben**  
Geben Sie hier die MAC Adresse des Autologon Geräts ein.

- **Max Download / Upload Bandbreite:**  
Als Standard wird der unter Einstellungen / Netzwerk als „Gesamte Download / Upload Bandbreite“ eingestellte Wert verwendet.
- **Aktivieren**  
Dies bewirkt, dass das System dieses Autologon Gerät auch online setzt. Dies sollten Sie somit anhaken.
- **Neue DHCP Static Lease**  
Hier aktivieren Sie die Option, dass Ihr DHCP Service dem Autologon Geräte eine fixe IP Adresse zuordnet. Dies wird jedoch nicht zwingend benötigt, sollte aber gewählt werden um das AL Gerät permanent zu aktivieren.
- **Name**  
Hier sollten Sie einen Namen eingeben, der das Gerät für Sie eindeutig identifiziert.
- **Beschreibung**  
In diesem Feld können verschiedenste Informationen eingegeben werden. (z.B. Ort, wo sich das System befindet usw.).
- **Sitzungslimit**  
Definiert das Downloadvolumen in Megabyte, das ein Kunde pro Sitzung erhält (z.B. 50 MB)  
Dies kann verwendet werden um den Download großer Dateien zu unterbinden. Hier wird die Verbindung nach z.B. 50 MB kurz getrennt und wieder hergestellt.
- **Ticketlimit**  
Definiert das Downloadvolumen in Megabyte, das ein Kunde für das gesamte Ticket erhält (z.B. 100 MB)  
Ähnliche Funktion wie Sitzungslimit, nur dass der Kunde nach der Verbindungstrennung mit einem neuen Ticket online geht.
- **PMS Authentifizierung**  
Definiert, ob der User sich authentifizieren muss um surfen zu können. Es erfolgt jedoch keine Buchung.

Nach Klicken auf Speichern kann das Gerät bereits online gehen.