
Internet for Guests

Anpassen Kundenanmeldeseite

1.0.0

Deutsch

Gültig ab Version 3.6.2736

21.07.2011



Inhalt

1. Hinweise.....	3
2. FTP Benutzer freischalten	4
3. FTP Server Starten.....	5
4. Custom Design aktivieren	5
5. Zum FTP Server verbinden	6
6. Die Ordnerstruktur.....	6

1. Hinweise



Um das Design zu ändern benötigen Sie HTML und CSS Kenntnisse



Bitte beachten Sie, dass zukünftige Template Änderungen aufgrund neuer Funktionen manuell im benutzerdefinierten Template hinzugefügt werden müssen.



Verwenden sie bei der Erstellung der kundenspezifischen Anmeldeseite unbedingt dieselben Template Variablen wie in der Vorlage.



Alternativ können Sie auch das Feature **Redirect before Logon** verwenden. Hier können Sie ganz einfach eine HTML Seite erstellen und einen Logon Button hineinsetzen, welcher auf die eigentliche Anmeldung weiterleitet.

2. FTP Benutzer freischalten

Die IACBOX wird standardmäßig mit deaktiviertem FTP Benutzer und einem Zufallspasswort ausgeliefert. Daher müssen Sie diesen zuerst aktivieren und das Kennwort ändern. Klicken Sie dazu im Menü **System -> Benutzerverwaltung** auf den **Bearbeiten** Button neben dem Benutzer **ftp**.

Benutzername	Personenname	eMail	Administrator	Aktiv	Aktion	
backup	Backup User		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen
ftp	FTP User for edit custom Template		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen
sysop	System Administrator		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten	
ticket	Reception		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen

Benutzer Information * Pflichtfelder

Benutzername: ftp

Kennwort ändern: (4 - 20 Zeichen)

Personenname: *

eMail:

Lezte Anmeldung: N/A

Aktiv:

Administrator:

Im folgenden Fenster vergeben Sie für den Benutzer **ftp** ein von Ihnen beliebig gewähltes Kennwort und aktivieren sie das Kästchen **Aktiv** um den Benutzer zu aktivieren.

Die Einstellungen übernehmen Sie durch Klicken auf **Speichern**.

3. FTP Server Starten

Wechseln Sie nun in den Menüpunkt **System -> Dienste**.

DHCP Server	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienst Neustart		
DNS Server	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienst Neustart		
FTP Server	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienst Neustart	Beenden	Deaktivieren
Datenbank Server	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienst Neustart		

Um den FTP Server zu starten klicken Sie auf **Start**. Damit wird der FTP Server einmalig gestartet und bei einem System Neustart nicht erneut gestartet.


Um den FTP Server nach jedem System Neustart automatisch zu starten klicken sie auf **Aktivieren**.

4. Custom Design aktivieren

Um die Kundenanmeldeseite ändern zu können muss das Custom Design aktiviert werden. Wechseln Sie dazu ins Menü **Kunden Anmeldung -> Design** und ändern sie das Design von **Standard** auf **Custom**. Klicken Sie anschließend auf **Speichern** um die Einstellungen zu übernehmen.

Sie können jederzeit wieder auf das originale Design zurück wechseln indem sie von **Custom** zurück auf **Standard** wechseln.

Um Ihr eigenes Design unwiderruflich zu löschen klicken sie auf **Wiederherstellen**. Damit wird das System Design wieder hergestellt und Sie können von neuem beginnen Ihr eigenes Design zu erstellen.

	<p>Erst nach der Umstellung auf Custom Design sind die Template Dateien im FTP Verzeichnis sichtbar.</p>
---	--

- fix-ie7.css CSS Styles für IE7 Browser
- **webroot/images:** Hier finden Sie die Bilder, welche auf der Kundenanmeldeseite verwendet werden.
- **webroot/js:** Hier finden Sie die Java-Script Dateien welche auf der Kundenanmeldeseite verwendet werden.